



ORVALDI i600-800 LED

Seria zasilaczy awaryjnych UPS **ORVALDI i600-800 LED** pracuje w klasie Line-interactive. Dzięki pełnej, mikroprocesorowej kontroli zapewnia wysoki stopień ochrony podłączonych urządzeń. Szeroki zakres napięć wejściowych i stabilizacja zasilania AVR wydłuża okres eksploatacji akumulatorów.

Cechy produktu:

- Bardzo prosta wymiana baterii
- pełna, mikroprocesorowa kontrola,
- stabilizacja napięcia AVR Boost i Buck,
- krótki czas przełączania <6 ms,
- symulowana sinusoida,
- auto-restart,
- funkcja zimnego startu pozwala na uruchomienie urządzenia bez zasilania z sieci,
- diody LED,
- cicha praca,
- na wyjściu: gniazda przeciwprzebiegiowe 2x RJ45, 2 okrągłe uniwersalne

Zastosowanie:

- elektronika domowego użytku,
- awaryjne oświetlenie,
- instalacja alarmowa,
- urządzenia telekomunikacyjne,
- urządzenia fiskalne,
- stacje robocze (pasywny PFC),



Dane techniczne:

MODEL	ORVALDI i600 LED	ORVALDI i800 LED
Moc pozorna/ moc czynna	600VA/360W	800VA/480W
Wejście		
Napięcie	220/230/240 Vac	
Zakres napięcia	-30%,+25%	
Częstotliwość	50/60 Hz auto-detekcja	
Wyjście		
Napięcie (Tryb baterijny)	220/230/240 Vac +/-10%	
Częstotliwość	50/60 Hz +/-1Hz	
Kształt napięcia	Przybliżona sinusoida	
Etapy regulacji	II Boost + I Buck	
Czas reakcji	<6ms zazwyczaj	
Wyjścia	2 gniazda przeciwprzepięciowe RJ45 oraz 2 okrągłe uniwersalne gniazda zasilające schuko	
Bateria		
Napięcie	12 VDC	
Ilość	12V/7AH*1szt.	12V/9AH*1szt.
Czas ładowania (to 90%)	5h	
Kontrolka		
Wyświetlacz	Brak (diody LED)	
Alarm	Tryb pracy, poziom obciążenia i naładowania akumulatora, wartość napięcia wejściowego i wyjściowego	
Funkcje		
zabezpieczenie przed przeciążeniem	Tak	
Zabezpieczenie przed spięciem	Obwód bezpiecznika i elektroniki prądu przemiennego	
Automatyczne doładowanie	Tak	
Automatyczny restart	Tak	
Łatwy dostęp do akumulatora	Tak	
Wielkość		
Wymiary mm	315,5x100x141	
Praca		
temperatura pracy	0-40°C	
wilgotność	0-90%	